

### TI-Box 2M

Бокс для врезного монтажа модульной панели (2 модуля)  
TI-2308M/(M|1|3|5|K|R|F|E)



**Материал:** металл. **Цвет:** черный.

**Размеры:** 125мм x 234мм x 50 мм. **Вес:** 0,45 кг

Предусмотрены отверстия для ввода кабеля.

## Установка:

1. Сделайте нишу в стене размером 125 x 234 x 50 мм
2. Вытащите кабель из стены и проденьте его в отверстие в кожухе. Вставьте бокс в стену (4 боковых лепестка должны упереться в стену) и закрепите его.
3. Вставьте кабель в соответствующий разъем в вызывной панели. Поместите собранную вызывную панель в бокс и закрепите её 4 винтами.

размер ниши в стене 237\*125\*50 мм

